

## INSTRUCȚIUNI INSTALARE MODUL APROX-MF USB/485

- 23.02.2017 -

1. Se copiează conținutul CD-ului într-un director denumit <SECUREPROX> pe HDD.
2. Se instalează aplicația SecureProx urmând instrucțiunile din manualul de instalare.
3. Se conectează cititoarele după ce se citesc: <Prox2Plus.pdf> și <Conectare\_RS485.pdf>.
4. Se conectează MODUL APROX-MF USB/485 la PC prin intermediul cablului USB furnizat. Se conectează al doilea cablu furnizat cu un capăt la MODUL APROX-MF USB/485 și cu celălalt capăt magistrala de comunicație RS485 la regleta din capătul cablului astfel:
  - semnalul A la borna regletei la care este conectat firul verde-alb;
  - semnalul B la borna regletei la care este conectat verde.
5. Se deschide aplicația, iar pentru a avea acces la ferestrele programului se folosesc la autentificare: Utilizator: "1", Parola: "1".

La MODULUL 232/485 PROX sunt 4 leduri (poziționate ca în figură) care indică următoarele:




Fig.1 Schița **Modul 232/485 PROX**

- L1 - TX de la PC (semnalizează transmisia datelor de la calculator către cititoare);
  - L2 - citirea cardului/tagului de proximitate (semnalizează prin câteva flash-uri scurte);
  - L3 - RX PC (semnalizează recepția datelor de către calculator de la cititoare);
  - L4 - semnalizează prezența tensiune alimentare la MODULUL 232/485 PROX (va fi aprins cât timp este alimentat modulul).
- Cât timp L4 este aprins și L1-L2 se aprind alternativ sistemul funcționează corect.